



Kanalrelais

SWITCH

Das Kanalrelais SWITCH KR 461 ist eine weitere Funktionseinheit, die mit MOBALine angesteuert wird. Diese Relaisbox mit Signal- / Schaltstromkreisen wird dezentral vor Ort installiert. Genau dort, wo sie gebraucht wird. Eine

optische Zustandsanzeige erleichtert die Kontrolle. Das KR 461 kann zudem manuell gesteuert werden. Die Kombination von mehreren SWITCH ermöglicht den Ausbau auf bis zu 64 Kanäle.

Kanalrelais SWITCH

Universelles Programmgerät mit 1 Signal- und Schaltstromkreis. Die Programmierung erfolgt über die steuernde MOBALine Hauptuhr (DTS, EuroTime Center ETC) oder kann bequem über die PC-Software „Switch-Editor“ erfolgen. Die Kanalrelais werden direkt über MOBALine gesteuert und gespeist, daher ist keine weitere Speise- oder Steuerleitung erforderlich. Eine Kombination der beiden Kanalrelais ist möglich und bis auf 64 Kanäle ausbaubar. Zudem können beliebig viele Relais mit der gleichen Kanaladresse angeschlossen werden, wenn sie das gleiche Schaltverhalten aufweisen sollen. Die Montage erfolgt auf DIN-Standardmontageschienen.

SWITCH		Bestellnummer
Technische Daten		KR 461
Ausgang	Umschaltkontakt	1
Eingang	MOBALine	✓
Schalfunktion	Ein/Aus (wird minütlich aktualisiert)	✓
Signalfunktion	1-99s	✓
Schaltleistung	250 V, 150 W, 1250 VA	✓
Manuelle Betätigung	Kippschalter AUTO/OFF/ON	✓
MOBALine Anzeige	LED Ein = MOBALine gültig	✓
Zustandsanzeige	Relais Ein =	LED leuchtet
Abmessungen	B x H x T	17.8 x 90 x 65 mm

